P

ハンズフリーを使う

初期登録設定	P-2
携帯電話を登録する	P-2
登録した携帯電話の詳細情報を見る/削除する	5 ··· P-5
携帯電話の割り当てを切り替える	P-8
携帯電話接続確認案内の設定をする	P-10
ハンズフリーの通話設定をする	P-12
通話中の着信を拒否する	P-13
自動的に保留する(自動応答保留)	P-14
車載機(本機)のBluetooth情報を見る	P-15
デバイス名/パスキーを変更する	P-16
携帯電話のメモリを本機に登録する	D 10
坊市电前の人にりで平成に豆豉する	P-18
電話を受ける	-P-20
電話を受ける	P-20 P-20
電話を受ける ······ 着信音量を調整する······	•• P-20 ••• P-20 ••• P-20
電話を受ける 着信音量を調整する 電話に出る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•• P-20 ••• P-20 ••• P-20 ••• P-21
電話を受ける 着信音量を調整する 電話に出る 保留にする 通話を拒否(終了)する 通話中に自分の声を相手に聞こえないようにな	P-20 P-20 P-20 P-21 P-22
電話を受ける 着信音量を調整する 電話に出る 保留にする 通話を拒否(終了)する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P-20 P-20 P-20 P-21 P-22
電話を受ける 着信音量を調整する 電話に出る 保留にする 通話を拒否(終了)する 通話中に自分の声を相手に聞こえないようにな	··P-20 ···P-20 ···P-21 ···P-22 †3 ···P-22
電話を受ける 着信音量を調整する 電話に出る 保留にする 通話を拒否(終了)する 通話やに自分の声を相手に聞こえないようにな	P-20 P-20 P-20 P-21 P-22 Sa P-22 P-23

電話番号から	··· P-25
リダイヤルから	P-27
履歴から	P-27
アドレス帳から	P-30
発着履歴を削除する	P-32
通話中に地図画面を表示する	P-33
データ通信設定	P-34
携帯電話会社を選択する	P-34
カーウイングス用のAPNを設定/削除する…	P-36
ハンズフリーについて	P-37
Bluetoothとは	
ハンズフリーとは	P-37
音声について	P-37
安全上のご注意	P-37
休田 Lのぶ注音	D 36

電話をかけるP-25

P-2 初期登録設定

ハンズフリー/カーウイングスを使用するには、はじめに初期登録(携帯電話の登録)をする必要があります。また、音量調整/登録削除/データ通信端末設定・ハンズフリー設定/アドレス帳の転送/自動応答保留などの各設定をすることができます。

下記手順を行なう前にあらかじめ携帯電話側のBluetoothが使用できるよう設定してください。 ※設定方法はお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

携帯電話を登録する

使用する携帯電話を本機に登録します。



「電話)を押しハンズフリーMENU画面を表示させ、設定をタッチする。

MM312D-A/MM112-A ハンズフリーMENU画面



-1 -1 **/** ボタン(電話)

MM312D-W/MM112-W ハンズフリーMENU画面



1 -1 (ボタン(電話) =

2

機器登録をタッチする。

- : 携帯電話会社設定画面が表示されます。
- ※ 機器登録 は端末が追加登録可能な場合に選択できます。
- ※登録されている機器(携帯電話4台)がある場合 機器登録 は選択できません。

Bluetooth設定画面



3

登録する携帯の会社名(サービス名)を タッチする。

- ※すでに接続済みのBluetooth機器がある場合は、 メッセージが表示されるのではいを選択して、 機器を切断する必要があります。
- : 接続待機中画面が表示されます。

携帯電話会社リスト





接続待機中画面



※接続待機中に中止 をタッチすると 接続待機を中止し、携帯電話会社設 定画面に戻ります。

4

携帯電話を操作する。

- ※携帯電話側を操作してハンズフリーとして登録を 行なってください。操作方法はお手持ちの携帯電 話の取扱説明書をご覧ください。
- ※登録する携帯電話の仕様によってはパスキーの入力が不要(セキュアシンプルペアリング機能)の場合があります。携帯電話および本機に表示されている数字が同じであることを確認し、はいをタッチすると登録が完了します。

登録完了メッセージ(例)



登録が完了し、携帯電話(ハンズフリー)が接続されると情報バーにアイコンが表示されます。

「空」P-4アドバイス参照

-ᄉᄉ アドバイス−

- ハンズフリーの初期登録を行なう際には、誤登録を防ぐために、周囲の他のBluetooth機器の電源はお切りください。
- ・パスキーとは、"Bluetooth対応携帯電話"を本機に登録するためのパスワードです。※パスキーは任意の数字に変更することができます。[27] P-16
- 携帯電話で複数の機器を検索した場合は、本機の機器名称などで判断してください。「毎」「(車載機(本機)のBluetooth情報を見る) | P-15
- ハンズフリー機器の登録は、システム設定画面からも設定することができます。

メニュー を押し、設定 → システム設定 → Bluetooth をタッチ→FF P-2手順 2 に従って操作する。

● 携帯電話の登録は安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみ登録することができます。

♪ アドバイス-

- ●携帯電話は4台まで登録可能です。
- ●登録済み携帯電話のうち同時に2台のハンズフリー接続が可能です。※電話1・電話2の各1台ずつの割り当てとなります。
- ●はじめに登録した端末が電話] に設定(割り当て)されます。(2台目以降の登録では、電話2に設定されます。)
- ●電話1に設定(割り当て)された携帯電話のみ、データ通信機能を使用できます。

携帯電話登録一覧(例)



電話1(通信/通話)を選択すると、データ通信とハンズフリー通話ができます。

-電話2(通話のみ)を選択すると、ハンズフリー通話ができます。

-携帯電話の選択状態と接続状態が表示されます。

П	電話 1 が選択された状態	р	電話 1 がBluetooth接続された状態
2	電話2が選択された状態	2	電話2がBluetooth接続された状態
	電話 1 と電話 2 が選択された状態		電話 1 と2の両方、またはどちらか一方が Bluetooth接続された状態
□ 0))	Bluetooth接続された電話(電話 1 または電話2)がハンズフリー通話している状態		

- ●携帯電話を2台接続することができますが、同時に2台の発信/着信はできません。 ※発信/着信は通話中の着信拒否が する の場合、拒否されます。
- すでに Bluetooth 接続済の機器がある場合その機器の Bluetooth 接続を切断するかどうかのメッセージが表示されるので "はい" を選択してください。
- 携帯電話の詳しい操作方法はお使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- 携帯電話が接続されているときには、携帯電話の電波状態と電池残量がアイコンとして表示されます。





着信/発信/通話中のときの電波状態を表示

※電波状態(アンテナの本数)は携帯電話の電波状態を表示していますが携帯電話によっては携帯電話で表示する アンテナ本数と異なる場合があります。(良好でも圏外となることがあります。)

また、着信中や通話中などに表示される接続機器の電池残量も携帯電話に表示される残量と異なる場合があります。

登録した携帯電話の詳細情報を見る/削除する

本機に登録している携帯電話の詳細情報を確認したり、登録している携帯電話を削除することができます。

1

(電話)を押しハンズフリーMENU画面を表示させ、設定をタッチする。

MM312D-A / MM112-A ハンズフリーMENU画面



─ 1 -1 **/** ボタン(電話)

MM312D-W/MM112-W ハンズフリーMENU画面



1-1 ア ボタン(電話)=

2

登録機器一覧 をタッチする。

: 登録されている携帯電話の一覧が表示されます。

※表示は最大4件です。登録されている携帯電話が ない場合 登録機器一覧 は選択できません。

Bluetooth 設定画面



詳細情報を見たい、または削除したい携帯電 話(デバイス名)をタッチする。

: 詳細情報画面が表示されます。



登録している携帯電話の詳細情報を確認することができます。

(デバイス名*1/デバイスアドレス/対応サービス*2/携帯電話会社/自局番号を表示)

- *1印…携帯電話に設定されている名称を表示します。
- *2印…登録した端末が、どのサービスに対応しているかを表示します。
- ※お手持ちの携帯電話の自局情報(プロフィール)に絵文字を使用している場合、本機では (アンダーバー) 表示されます。
- ※本機に表示される名称(デバイス名)は登録時のものとなります。携帯電話側で名称(自局情報)を変更して も本機では一度登録した名称が表示されます。

■ 削除する場合

① 削除 をタッチする。

: 削除してもいいかどうかのメッセージが表 示されるので、 はい をタッチすると選択 した携帯電話を削除します。削除後、登録 している携帯電話が1台以上ある場合は携 帯電話登録一覧画面まで戻り、1台も無い 場合はBluetooth設定画面まで戻ります。

詳細情報画面

携帯電話登録一覧画面

▼ 戻る

Bluetooth>携帯電話登録一覧



さっアドバイス -

- ●携帯電話(デバイス名)を削除すると、本体に登録(転送)したメモリ(アドレス帳)も削除されます。
- 電話 1 に設定された端末を削除した場合は、電話 1 に他の端末を自動的に設定しません。
- ●電話2に設定された端末を削除した場合は、最新(リストの一番下)の端末を電話2端末として自動的 に設定します。ただし、その端末が電話 1 として設定されている場合は、次に新しい端末を電話 2 と して設定します。

- 仝 アドバイス -

- 戻る をタッチすると1つ前の画面に戻ります。
- Quick MENUからも携帯電話登録一覧画面を表示させることができます。 「Quick MENUの設定をする」 B-21
- (電話)を押すとハンズフリーMENUを表示する前の画面まで戻ります。
- 安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみ操作することができます。

携帯電話の割り当てを切り替える

接続可能な携帯電話の割り当てを切り替えます。

※携帯電話は4台まで登録可能ですが、常時接続できる携帯電話は電話1、電話2に各1台ずつ合計2台となります。電話1は通信*と通話の割り当てとなり、電話2は通話のみの割り当てとなります。*ロ・・・データ通信(カーウイングスなどの)機能を使います。

1

(電話)を押しハンズフリーMENU画面を表示させ、設定をタッチする。

MM312D-A/MM112-A ハンズフリーMENU画面



- 1 -1 **ア** ボタン(電話)

MM312D-W/MM112-W ハンズフリーMENU画面



1 -1 **ア** ボタン(電話)=

2

登録機器一覧 をタッチする。

: 登録されている携帯電話の一覧が表示されます。

※表示は最大4件です。登録されている携帯電話が ない場合 登録機器一覧 は選択できません。 Bluetooth 設定画面



3

割り当てたい携帯電話の電話 1 または電話 2 の 📭 🖃 / 📭 🎟 をタッチする。

: タッチするたびにBluetooth接続する携帯電話の割り当て/解除が切り替わります。

携帯電話登録一覧画面



~ アドバイス・

- ●電話 1、電話 2 端末を変更するときに、変更前の端末が接続されている場合は、Bluetooth 切断を行なったあとに割り当てを変更します。
- ●携帯電話を電話 1 / 電話 2 設定した場合、その携帯電話の仕様によっては Bluetooth 操作を行なえない場合があります。その場合は、電話 1 / 電話 2 いずれかの設定を解除してください。
 ※割り当てを解除すると、解除された携帯電話の接続は切断されます。

- 仝 アドバイス -

- 戻る をタッチすると 1 つ前の画面に戻ります。
- Quick MENUからも携帯電話登録一覧画面を表示させることができます。
 「Quick MENUの設定をする」B-21
- (電話)を押すとハンズフリーMENUを表示する前の画面まで戻ります。
- 携帯電話を切り替えた際、接続されるまでに時間がかかる場合があります。
- ●安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみ操作することができます。

携帯電話接続確認案内の設定をする

車のキースイッチが「OFF」から「ON」になったときに割り当てされている携帯電話と接続できない場合、メッセージ表示と音声案内でお知らせします。

※初期設定は"する"に設定されています。



「電話)を押しハンズフリーMENU画面を表示させ、設定をタッチする。

 $MM312D\text{-}A \diagup MM112\text{-}A$

ハンズフリーMENU画面



- 1 -1 (ア ボタン(電話)

MM312D-W/MM112-W ハンズフリーMENU画面



1 -1 **ア** ボタン(電話)ー

2

登録機器一覧をタッチする。

- : 登録されている携帯電話の一覧が表示されます。
- ※表示は最大4件です。登録されている携帯電話が ない場合 登録機器一覧 は選択できません。

Bluetooth 設定画面



3

接続確認案内のするをタッチする。

- : 携帯電話が接続できなかった場合、メッセージ と音声で接続確認の案内が行なわれます。
- ※接続確認の案内を行なわない場合は しない を 選択してください。

携帯電話登録一覧画面



-イトン アドバイス -

● "する" に設定した場合、1 台のみ割り当ての場合は起動から約30秒後、2台の割り当てがある場合は起動から約60秒後に割り当てされている端末と接続できない場合に、メッセージと音声でお知らせします。

● 音声案内で消音を設定している場合でも、"する"に設定した場合、音声でお知らせします。

携帯電話が接続されていません。 携帯電話を忘れていませんか?

−� アドバイス -

- 割り当てが1台もない場合、接続確認の案内は行なわれません。
- ●接続確認案内のメッセージが表示される前にハンズフリーの画面を表示した場合接続確認案内は行なわれません。※ハンズフリー以外のBluetooth機能が動作中の場合、案内表示までの期間にハンズフリー接続が行なわれず、接続確認の案内が表示される場合があります。

ハンズフリーの通話設定をする

着信音量/受話音量/送話音量の設定をすることができます。

- 着信音量 · · · 着信音の大きさ
- 受話音量 … 通話先相手の声の大きさ
- 送話音量・・・相手に聞こえる自分の声の大きさ

1

(電話)を押しハンズフリーMENU画面を表示させ、設定をタッチする。

MM312D-A / MM112-A ハンズフリーMENU画面



−1 -1 (**イ**) ボタン(電話)

MM312D-W/MM112-W ハンズフリーMENU画面



1 -1 / ボタン(電話)・

2

通話設定 をタッチする。

: ハンズフリー通話設定画面が表示されます。

Bluetooth 設定画面



3

調整したい音量(着信/受話/送話)の

- ── /

 #── をタッチする。
- - をタッチした場合

: 着信/受話/送話音量が小さくなります。

■ + をタッチした場合

: 着信/受話/送話音量が大きくなります。

ハンズフリー通話設定画面



-� アドバイス −

- ●ハンズフリー時の着信音量と受話音量は、 音量+ ボタン/ 音量) ツマミでも操作できます。
- 受話音量はできるだけ小さく調整してください。エコーが出ることがあります。また、音声はマイクに向かって 大きくはっきりとお話しください。
- 【 (電話)を押すとハンズフリーMENUを表示する前の画面まで戻ります。
- 安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみ操作することができます。
- ●着信/通話中に調整することもできます。 F 着信/送話音量はP-20、受話音量はP-26参照

通話中の着信を拒否する

接続している2台の携帯電話に同時に着信や通話が発生した場合、後からきた着信や通話を拒否する ことができます。

※初期設定は"する"に設定されています。



🌈 (電話)を押しハンズフリーMENU画面を表示させ、 設定 をタッチする。

MM312D-A/MM112-A ハンズフリーMENU画面



1 -1 🜈 ボタン(電話)

MM312D-W / MM112-W ハンズフリーMENU画面



1 -1 ア ボタン(電話)

通託設定 をタッチする。

: ハンズフリー通話設定画面が表示されます。



通話中の着信拒否の する をタッチする。

: 後からきた着信や通話を拒否します。 着信の場合…着信を拒否します。 通話の場合…通話を終了します。 ハンズフリー接続動作の場合…切断を行ないます。

※通話中の着信拒否を行なわない場合はしないを選択 してください。

ハンズフリー涌話設定画面



どう アドバイス -

- 安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみ操作することができます。
- 通話中の着信拒否は、携帯電話がナビに2台接続している場合の機能です。また、携帯電話自体の設定ではありません。
- 拒否動作はナビ画面に表示されることなく、自動的に行なわれます。
- 着信の場合発信操作を拒否された側には、当機能にて拒否された旨が通知されません。 ※突然、電話を切られたように見えます。
- 携帯電話操作による発信動作/ハンズフリー接続操作にも適用されます。 ※端末操作にて発信動作を行ないたい場合は、当機能によって発信が行なえない場合がありますので、通話中の着 信拒否をしないに設定するか、ハンズフリー接続を解除してください。
- 携帯電話が複数登録されている場合、通話中の着信拒否設定は電話 1 / 電話2の携帯電話に共有されます。(個 別に設定できません。)

自動的に保留する(自動応答保留)

設定しておくとすぐに応答できない場合に自動的に保留し、音声で応答できないことを相手に案内し ます。

※初期設定は"しない"に設定されています。



✓ (電話)を押しハンズフリーMENU画面を表示させ、設定をタッチする。

MM312D-A / MM112-A



MM312D-W / MM112-W ハンズフリーMENU画面



1 -1 ア ボタン(電話)

通話設定 をタッチする。

: ハンズフリー通話設定画面が表示されます。

Bluetooth 設定画面



自動応答保留の する をタッチする。

: 着信時自動的に保留されます。

※自動的に保留にしない場合はしないを選択して ください。

ハンズフリー涌話設定画面



ぴ アドバイス -

- ●保留し、音声で案内しているときも、相手には通話料金がかかります。
- 保留中に 通話 をタッチすると電話はつながり、 電話を切る をタッチすると電話は切れます。
- 戻る をタッチすると 1 つ前の画面に戻ります。
- ●安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみ操作することができます。
- 自動応答保留を行なうためには、携帯電話側で応答保留(着信保留)に対応している必要があります。 ※端末によっては、自動応答保留をONにした場合は自動的に着信拒否されます。(自動的に拒否される端末に ついては、自動応答保留はOFFを選択してください。)
- ●携帯電話が複数登録されている場合、自動応答保留設定は、電話1/電話2の携帯電話に共有されます。(個別に 設定できません。)

車載機(本機)のBluetooth情報を見る

端末を登録するときや、携帯電話に登録した車載機(本機)の情報を削除してしまったときなど、車載機(本機)のBluetooth情報を見たいときに使用します。



🌈 (電話)を押しハンズフリーMENU画面を表示させ、 設定 をタッチする。

MM312D-A / MM112-A ハンズフリーMENU画面



MM312D-W/MM112-W ハンズフリーMENU画面



1 -1 (ア)ボタン(電話)・

2

本体情報 をタッチする。


: Bluetooth本体情報画面が表示されます。

Bluetooth設定画面





Bluetooth本体情報画面





デバイス名/パスキーの変更をすることができ ます。

度 「デバイス名/パスキーを変更する)」P-16

−� アドバイス −

- 戻る をタッチすると1つ前の画面に戻ります。
- (電話)を押すと、ハンズフリーMENUを表示する前の画面まで戻ります。
- ●安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみ操作することができます。

デバイス名/パスキーを変更する

1

✓ (電話)を押しハンズフリーMENU画面を表示させ、設定をタッチする。

MM312D-A / MM112-A



MM312D-W/MM112-W ハンズフリーMENU画面



2

本体情報 をタッチする。

: Bluetooth本体情報画面が表示されます。

Bluetooth 設定画面



- 3 デバイス名またはパスキーの変更をする。
 - デバイス名を変更する場合
 - ① デバイス名変更 をタッチする。

② デバイス名を入力し、 決定 をタッチする。

: デバイス名は変更され、Bluetooth本体情報画面に戻ります。

カーソルの位置を 変更します。 大文字⇔小文字 を切り替えます。



出荷時のデバイス名に戻すことができます。



■ パスキーを変更する場合

① パスキー変更 をタッチする。



② 10キーボタンをタッチして パスキー(4~6桁)を入力し、 決定をタッチする。



:パスキーは変更され Blue tooth 本体情報画面に戻ります。

-イトン アドバイス ―

- 戻る をタッチすると 1 つ前の画面に戻ります。
- ●手順 3 で 決定 をタッチしないで 現在地 / メニュー を押したり、 戻る をタッチした場合は設定が保存されません。
- ◆入力した文字を訂正するときは 訂正 をタッチして、再入力してください。
- ●安全上の配慮から、車を完全に停止した場合のみ操作することができます。

携帯電話のメモリを本機に登録する

携帯電話のメモリ(アドレス帳)を本機に登録します。

1

(電話)を押す。

: ハンズフリーMENU画面が表示されます。

2

電話 1 / 電話 2 ➡ 携帯メモリ読み出しを タッチする。

: メモリを読み出していいかどうかのメッセージが表示されるので はい をタッチすると携帯電話接続待ち中画面が表示されます。

ハンズフリーMENU画面



3

携帯電話を操作する。

- ※読み出したいアドレス帳を選択し、データ送信を 開始させます。
- : 本機に携帯電話のアドレス帳の転送が開始されます。
- ※選択したアドレスの数によって表示される画面が 異なります。(1件転送/全件転送)

携帯電話接続待ち中画面





-ᄉ┣ アドバイス -

- ずータ転送は本機が携帯電話接続待ち中画面を表示している間に行なってください。
- アドレス帳のデータ送信やBluetoothの切断/接続などの操作方法は、お使いの携帯電話によって異なります。 お使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- メモリの読み出しは、本機にハンズフリーとして登録、接続されている携帯電話のみ可能となります。

■ 1件転送の場合



■ 全件転送の場合



追加保存するか上書き保存するか選択してください。

ぴ アドバイス

- 本機のアドレス帳は自動的に更新されません。携帯電話のメモリを更新した際は、再度メモリ(アドレス帳)を登 録しなおしてください。
- 全件転送にて上書き保存を選択した場合、本機に登録済みのメモリ(アドレス帳)を全て削除したうえで、メモリ 読み出しが開始されます。
- ●全件転送にて上書き保存を選択した後、中止をタッチすると転送が完了したアドレス帳が表示されます。 ※上書き保存を選択する前の登録済みアドレス帳は全て削除されるため、表示されません。

読み出し(アドレス帳転送)が完了したら、終了をタッチする。

: ハンズフリーMENU画面に戻ります。





アドレス帳転送終了画面



~ アドバイス

- 中止をタッチするとメモリの読み出しは中止されます。
- 本機のメモリがいっぱいになったり(1台あたり最大700件)、不正なデータがある場合は転送は終了されます。 ※すでに本機に転送されたメモリ(アドレス帳)は本機に保存されます。
- メモリ読み出し中に車のキースイッチを変更した場合、メモリ読み出しは中止されます。その場合は、再度メモ リ読み出しをやりなおしてください。(故障のおそれがありますので、メモリ読み出し中はキースイッチを変更 しないようご注意ください。)
- メモリ読み出し中に着信があった場合、Bluetooth接続では携帯電話の機種により着信が優先される場合があ ります。
- ●シークレットメモリの読み出しはできません。(携帯電話の機種により読み出しができる場合があります。)
- ●読み出しできる文字数・桁数は、名前:全角9文字まで/よみ:半角18文字まで/電話番号:36桁までです。
- 特殊な漢字や記号は表示できない場合があります。
- 手順 3 (P-18)で全件転送(一括送信)をすると携帯電話の機種によってオーナー番号(お客さま自身の番号)も登録 される場合があります。
- 戻る をタッチすると1つ前の画面に戻ります。
- (電話)を押すとハンズフリーMENUを表示する前の画面まで戻ります。
- ●安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみ操作することができます。

↑ 警告 電話は安全な場所に停車してご使用ください。

周りの安全を十分に確認して、通話は手短かに終了するようにしてください。

通話中に表示される本機の通話時間表示は、携帯電話側で表示される時間と同じになりません。 (通話時間は目安としてお考えください。)

※通話時間の最大表示は99時間59分59秒です。

(99時間59分59秒を超えても99時間59分59秒のままとなります。)

電話がかかってくると呼び出し音が鳴り、自動的に着信通知画面が表示されます。

着信音量を調整する

電話がかかってきたときの着信音量を調整することができます。

- - - をタッチした場合

: 着信音量が小さくなります。

■ + をタッチした場合

: 着信音量が大きくなります。

着信通知画面



~ アドバイス

- ハンズフリー着信中は、 音量 + ボタン/ 音量 ツマミで着信音量を操作できます。
- ハンズフリー通話設定画面からも電話の着信音を調整できます。 [音] 「ハンズフリーの通話設定をする)] P-12


電話に出る

1

電話に出る をタッチする。

: 通話可能となります。

着信中のアドレス情報を表示* (アドレス帳に名前登録がある場合は 上段に名前/下段に番号が表示されます。)



通話中に 一 / + をタッチすると送話音量が増減します。 (相手に聞こえる自分の声の大きさの調整)

*印・・・名前登録がない場合は、上段に番号のみ表示されます。

- ペケアドバイス -

- ●携帯電話は、2台の接続が可能ですが同時に2台の発信/着信はできません。 ※発信/着信は通話中の着信拒否が する の場合、拒否されます。
 - 「通話中の着信を拒否する」」
 P-13
- ●携帯電話にドライブモード、マナーモードが設定されていた場合、着信音が出ない場合があります。
- ハンズフリー通話設定画面からも送話音量を調整できます。
 - [47] 「ハンズフリーの通話設定をする] P-12
- 着信設定の効果音やメロディーにより音が聞こえにくい場合があります。

保留にする

走行中などで、すぐに電話に出られないときは保留にすることができます。



電話がかかってきたら、保留をタッチする。

: 着信保留画面になるとともに電話がつながり、かけた人に電話に出られないことを音声で案内します。

-◇ アドバイス -

- ●音声で案内しているときも、相手には通話料金がかかります。
- 保留中に 電話を切る をタッチすると電話が切れます。 美信保留を行なっためには、 携帯電話側が美信保留に対す
- 着信保留を行なうためには、携帯電話側が着信保留に対応 している必要があります。
 - ※接続されている携帯電話によっては、 (保留) をタッチすると切断されます。
- 保留操作を行なった場合、Bluetooth操作が行なえなくなる場合があります。

着信通知画面



通話できる状態になった場合

① 選話 をタッチする。

着信保留画面



: 通話可能となります。

② 通話が終わったら 電話を切る を タッチする。





通話中にキースイッチを変更した場合、通話 は終了(切断)される場合があります。

通話を拒否(終了)する

かかってきた電話に応答しないで切る(拒否する) ことができます。



着信通知画面で 電話を切る をタッチする。

: かかってきた相手と電話を接続することなく 電話が切れます。

着信通知画面



通話中に自分の声を相手に聞こえないようにする(ミュート)

通話中に自分の声を相手に聞こえないようにすることができます。 ※相手の声は聞こえます。

着信通知画面で 電話に出る をタッチして 通話しているときに、ミュートを タッチする。

: ミュート中画面になり、通話相手に自分の声が 聞こえなくなります。 (電話回線はつながったままの状態です。)

着信诵知画面







■ 再びこちらの音声を出す場合

① 運話 をタッチする。

ミュート中画面



: 自分の声が相手に聞こえます。

通話を携帯電話に切り替える

通話をマイクから携帯電話に切り替えます。

1

通話中画面で 携帯電話切替 をタッチする。

- : 切り替えるかどうかのメッセージが表示されるのではい をタッチすると、通話を携帯電話に切り替えます。
- ※通話をマイクから携帯電話に切り替えたとき、 もう1台の端末が着信中の場合、画面は着信 中の端末に切り替わります。

通話中画面





■ 通話を本機に戻す場合

① 通話中画面で ハンズフリー切替 をタッチする。

通話中画面





ハンズフリー通話に切り替えるか どうかのメッセージが表示される のでない。をタッチする。



: 通話をハンズフリー通話(本機) に切り替えます。

トーン入力する

トーンを使って、留守番電話の遠隔操作やチケット予約などのサービスを利用することができます。

通話中画面で トーン をタッチする。

: トーン入力画面が表示されます。





入力したい番号を10キーボタンを タッチして入力する。

: タッチするごとにトーン信号情報を携帯電話に 送信します。



トーン入力画面

-イトン アドバイス -

- 戻る をタッチすると 1 つ前の画面に戻ります。
- 通話先の相手によっては、トーンを使っての操作ができない場合があります。
- ●安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみ操作することができます。

電話をかける

♠警告
電話は安全な場所に停車してご使用ください。

通話中に表示される本機の通話時間表示は、携帯電話側で表示される時間と同じになりません。 (通話時間は目安としてお考えください。)

※通話時間の最大表示は99時間59分59秒です。(99時間59分59秒を超えても99時間59分59秒のままとなります。)

いろいろな方法(電話番号/リダイヤル/履歴/施設の詳細/登録地点詳細)で電話をかけることができます。

電話番号から

電話番号を入力して電話をかけます。

1

(電話)を押す。

:ハンズフリーMENU画面が表示されます。

2

電話1 / 電話2 → ダイヤル をタッチする。

: 電話番号入力画面が表示されます。

-ひ アドバイス -

2台の携帯電話が接続されている場合、電話1/電話2 のうち、選択されている方の携帯電話からの発信となります。 ハンズフリーMENU画面



3

相手先の電話番号を入力し、 発信をタッチする。

- : 入力先(相手先)に電話をかけます。
- ※36桁まで入力でき、24桁まで表示します。 入力した番号が25桁以上の場合、発信してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるのではいまたはいいえを選択してください。
- ※発信を行なえるのは1台のみです。(複数同時発信は不可)

- ◆入力した数字を1つ訂正する場合訂正 をタッチする。
- 全ての数字を訂正する場合訂正 を長めにタッチする。

電話番号入力画面






4

通話が終わったら 電話を切るを タッチする。

: 電話が切れます。

通話中のアドレス情報を表示* (アドレス帳に名前登録がある場合は 上段に名前/下段に番号が表示されます。)



通話中に - / + をタッチすると受話音量が増減します。 (通話先相手の声の大きさの調整)

-ᄉ┣ アドバイス -

*印・・・アドレス帳に名前登録がない場合は、 上段に番号のみ表示されます。



−& アドバイス −

- 接続中の携帯電話の種類によっては、発信中と通話中の状態が携帯電話側と同じにならない場合があります。 〔例:本機は発信中で相手はまだ応答していない(電話に出てない)が、本機の画面では通話中となります。〕
- ●接続する携帯電話によっては、通話終了時に本機画面がしばらく切り替わらない場合があります。
- 車を完全に停止した場合のみ ダイヤル を選択(2 P-25手順 2)することができます。

リダイヤルから

最後にかけた電話番号に電話をかけ直すときは数字を入力しなくても 簡単にかけることができます。

1 (電話)を押す。

: ハンズフリーMENU画面が表示されます。


2

電話1 / 電話2 → リダイヤル をタッチする。

: リダイヤル発信するかどうかのメッセージが 表示されるので はい を選択してください。

~ アドバイス ―

- ●発信履歴がない(どこにもかけてない)場合 リダイヤル は選択できません。
- ●2台の携帯電話が接続されている場合、電話1 / 電話2 のうち、選択されている方の番号でリダイヤ ルを行ないます。



♪ アドバイス

- (オプション)にリダイヤル機能を設定している場合は、このボタンを押すと、リダイヤル選択画面が表示されるのでかけたい方(電話1/電話2)の [紹言] をタッチしてリダイヤル発信することができます。
 - ※電話1/電話2のうち、接続されていない場合、発信履歴がない(どこにもかけてない)場合は、その携帯電話の発信を選択することができません。
 - ※接続されている携帯電話がない場合、電話1/電話2の発信履歴がない(どこにもかけてない)場合は、 (*)(オプション)を押してもリダイヤル選択画面は表示されません。

★ (オプション)を押した場合 リダイヤル選択画面



履歴から

発信や着信の履歴を利用して電話をかけることができます。

1

(電話)を押す。

: ハンズフリーMENU画面が表示されます。

2

電話 1 / 電話 2 → 発信履歴 / 着信履歴 を タッチする。

: 履歴リスト画面が表示されます。

- ●発信/着信履歴がない場合 発信履歴 / 着信履歴 は選択できません。
- 2台の携帯電話が接続されている場合、電話1 / 電話2 のうち、選択されている方の履歴から電話を かけます。

ハンズフリーMENU画面



■ 発信履歴からかける場合

本機から電話をかけるとかけた相手の電話番号が発信履歴に自動的に登録されます。 登録された電話番号を利用して電話をかけることができます。

※アドレス帳に名前の登録がある場合は、名前で表示されます。

① リストの中からかけたい相手の番号(名前)をタッチする。

発信履歴リスト画面



へ アドバイス・

- ◆本機に発信履歴がない場合 発信履歴 は選択できません。
- リストに表示される履歴は最新の 10 件分です。
- ●施設の詳細、登録地点詳細画面から電話をかけた場合も履歴番号がリストに表示されます。 (施設名/地点名は表示されません。)


② 発信 をタッチする。

: 電話するかどうかのメッセージが表示されるのではい。をタッチすると 選択した発信履歴(相手先)の番号に電話をかけます。

発信履歴詳細画面



※発信中画面([管] P-25のアドバイス参照)を表示し、相手につながると通話中画面 ([管] P-26の手順 4 参照)になります。



■ 着信履歴からかける場合

本機に携帯電話を接続中に電話がかかってくると、かかってきた相手の電話番号が着信履歴に 自動的に登録されます。登録された電話番号を利用して電話をかけることができます。ご使用 中の携帯電話の機種によっては着信番号が表示されないで「非通知設定」と表示されます。 ※アドレス帳に名前の登録がある場合は、名前で表示されます。

① リストの中からかけたい 相手の番号(名前)を タッチする。

: 着信履歴詳細画面が 表示されます。



全削除 をタッチし、 はい を選択すると 着信履歴を一括で削 除します。 **を** P-32

-⟨^ℂン アドバイス ·

- ◆本機に着信履歴がない場合 着信履歴 は選択できません。
- 着信履歴リストに表示される履歴は最新の10件分です。
- 着信履歴リスト画面で、非通知または公衆電話からかかってきた着信は「非通知設定」と表示されます。また、非通知の場合着信履歴リスト画面で、電話をかけることはできませんが、選択することはできます。
- 非通知の着信履歴は最新の履歴のみが表示されます。

② 発信 をタッチする。

: 電話するかどうかのメッセージが表示されるので はい をタッチすると 選択した着信履歴(相手先)の番号に電話をかけます。

着信履歴詳細画面



■ 削除 をタッチし、はい を選択すると 選択中の着信履歴を削除することができます。 ※全ての着信履歴を一括で削除することもできます。 「客」「発着履歴を削除する」P-32

*印・・・アドレス帳に名前の登録がある場合は、 名前も表示されます。

※発信中画面(187 P-25のアドバイス参照)を表示し、相手につながると通話中画面 (187 P-26の手順 4 参照)になります。

3

通話が終わったら、電話を切るをタッチする。

: 電話が切れます。

通経時間 00時間00分02秒 7月 受活音 + 8 - + 送話音 + 4 - + 労物電話 XXX (証 電影を切る 10:00 to の 所用電話を切りて名かって


涌話中画面

- 【♪ アドバイス ―

- ●同じ相手への発信履歴や、同じ相手からの着信履歴は、それぞれ最新の履歴のみが表示されます。
- 「非通知設定」と表示されている履歴に電話をかけることはできません。
- 戻る をタッチすると1つ前の画面に戻ります。

アドレス帳から

本機に登録したアドレス帳を使って電話をかけることができます。



アドレス帳から電話をかけるにはあらかじめ携帯電話のメモリ(アドレス帳)を本機に転送しておく必要があります。 [27] 「携帯電話のメモリを本機に登録する)] P-18

1 (電話)を押す。

2

電話1 / 電話2 → アドレス帳 をタッチする。

: 名前検索画面が表示されます。

※アドレス帳のデータがない場合でドレス帳は選択できません。

- 仝 アドバイス -

2台の携帯電話が接続されている場合、電話1 / 電話2 のうち選択した方のアドレス帳からかけることができます。

ハンズフリーMENU画面



- 3 名前またはメモリ番号から電話をかける。
 - 名前からかける場合

本機に転送したアドレス帳を使って50音から検索して電話をかけることができます。

①リストの中からかけたい相手の名前を選択する。

: アドレス帳詳細画面が表示されます。

名前検索画面



名前の頭文字(またはそれ以外の文字)を表示

名前の頭文字をタッチすると該当する名前が表示され、効率よく絞り込むことができます。(選択できない文字は暗くなります。)

全削除 をタッチすると全ての名前 (アドレス帳)を一括で削除すること ができます。



携帯電話によっては、本機に転送したアドレス帳が正しく50音割り当てされない場合があります。

■ メモリ番号からかける場合

本機に登録したアドレス帳を使ってメモリ番号から検索して電話をかけることができます。

① メモリ順 をタッチする。

: メモリ番号検索画面が表示されます。



② リストの中からかけたい相手のメモリ番号を選択する。

: アドレス帳詳細画面が表示されます。

メモリ番号検索画面

メモリ番号は携帯から転。 送された順番にリストの 上から表示されます。



全削除 をタッチすると全ての = 名前(アドレス帳)を一括で削除 することができます。

数字をタッチしてメモリ 番号を直接入力すること もできます。

入力した数字を1つ訂正する場合 訂正 をタッチします。 全ての数字を訂正する場合 訂正 を長めにタッチします。

4

詳細画面でアドレス帳の内容を確認し、 番号1で発信 または 番号2で発信 を タッチする。

- : 電話してもいいかどうかのメッセージが表示される のではい をタッチすると(相手先の)番号に電話を かけます。
- ※発信中画面(PPP-25アドバイス参照)を表示し、 相手につながると通話中画面(PPP-26手順 4 参照) になります。
- *印… 削除 をタッチし、 はい を選択すると選択中の名前(アドレス)を削除することができます。




P-32 発着履歴を削除する

発信履歴、着信履歴を一括で削除することができます。

:ハンズフリーMENU画面が表示されます。

電話 1 / 電話 2 → 発信履歴 / 着信履歴 を タッチする。

:履歴リスト画面が表示されます。



発信/着信履歴がない場合 発信履歴 / 着信履歴 は選択 できません。

ハンズフリーMENU画面



全削除 をタッチする。

: 全件削除してもいいかどうかのメッセージが表示 されるのではいを選択すると、発信または着信 履歴を一括で削除し、ハンズフリーMENU画面 に戻ります。

発信履歴リスト画面(例)





通話中に地図画面を表示する

"Bluetooth対応携帯電話"を使用して通話しているときでも地図画面を見たり、目的地設定などが できます。



通話中に現在地を押す。

:ナビゲーション(地図)画面が表示されます。

MM312D-A / MM112-A

通話中画面(例)



現在地 ボタン

MM312D-W / MM112-W 通話中画面(例)



1 現在地 ボタン・




ナビゲーション画面



■ 再び通話中画面にする場合

① | 🌈 | (電話)を押す。



MM312D-W / MM112-W





诵話中画面(例)



: 通話中画面に戻ります。

心 アドバイス・

- ハンズフリー音声出力中は、右(前)スピーカーよりナビゲーションの音声案内、左(前)スピーカーより通話の音 声出力となります。
- 通話中はオーディオの音量調整(音量 +)ボタン/ (音量) ツマミ)は無効となります。

P-34 データ通信設定

初期登録設定[1979-3手順 3 にて設定した携帯電話会社のままでいい場合は、下記の設定を行う必要はありません。

- 仝 アドバイス -

- データ通信(パケット通信)の契約が従量制である場合、あるいはデータ通信が定額制の契約の対象外である場合、長時間通信したり大量のデータをやりとりすると高額な料金が発生します。
 - で使用にあたっては、通信料金について十分で注意ください。 ※データ通信の詳細はお手持ちの携帯端末の取扱説明書をご覧ください。
- ご利用になる携帯端末の取扱説明書に指定されている使い方や環境条件のもとでお使いください。
- 通信に失敗した場合でも、携帯電話の通信料金は加算されます。

携帯電話会社を選択する

1 P-5手順 1 、 2 、P-6手順 3 に従って 携帯電話(デバイス)を選択し、 通信設定 をタッチする。

: 通信設定画面が表示されます。

携帯電話登録一覧画面





詳細情報画面





携帯電話会社選択をタッチする。

: 携帯電話会社のリストが表示されます。





3

データ通信する会社名をタッチする。

: 設定が変更されます。



選択した携帯電話会社により接続パラメータが変わります。

カーウイングス用のAPNを設定/削除する

接続している携帯電話がFOMA、ソフトバンク/ボーダフォン(3G)の場合は、カーウイングス用に APNの設定が必要となります。APNの設定は通常携帯電話接続時に自動で設定されますが、自動設定に失敗した場合は下記の手順で設定を行なってください。

- 🏷 アドバイス -

APNとはFOMA/ソフトバンク/ボーダフォン(3G)でパケット通信をする際の接続先名のことです。 ※詳しくはご利用のFOMA/ソフトバンク/ボーダフォン携帯電話の取扱説明書を参照ください。

1

P-34手順 1 に従って操作する。

詳細情報画面




2

カーウイングス-APN設定をタッチする。

: 正常に設定されると設定完了のメッセージが表示されます。





- 削除する場合 (携帯電話に書き込んだカーウイングス用のAPNを削除します。)
 - ① カーウイングス-APN削除 をタッチする
 - : 削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるのではいをタッチするとAPN(接続先名)を削除し、データ通信画面に戻ります。

♂ アドバイス・

- "携帯電話のAPN設定に失敗しました" と表示された場合は、APN設定の削除を行ない、再度設定操作を行なってください。
- "携帯電話のAPN領域に空きがありません"と表示された場合は、携帯電話に登録されているカーウイングス用以外のAPNを削除して空き容量を確保してください。
- カーウイングス-APN設定 と カーウイングス-APN削除 は、電話 1 に設定し、接続している携帯電話のみ選択できます。
- 戻る をタッチすると 1 つ前の画面に戻ります。
- 安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみ操作することができます。

ハンズフリーについて

Bluetooth対応の携帯電話をお持ちの場合に、本機のハンズフリー機能を使用することができます。

Bluetoothとは

- 携帯電話と本機をケーブルを使わずに接続し、音声やデータのやりとりをすることができる無線通信技術のことです。
- ハンズフリーの Bluetooth 機能を利用するには、初期登録をする必要があります。 「智」「初期登録設定」 P-2

初期登録後、電話 1 /電話 2 に設定されている場合は車のキースイッチを 「ACC」 または 「ON」にして本機に電源が入ると自動的に Bluetooth 接続となります。



本機にて電話のやりとりをすると通常より携帯電話の電池が早く消耗します。

Bluetooth®

Bluetooth および Bluetooth ロゴは、米国 Bluetooth SIG. Incの登録商標です。

ハンズフリーとは

携帯電話を操作することなく画面をタッチすることで 「電話を受ける」「電話をかける」などの電話機能が使 用できます。これがハンズフリー機能です。



音声について

発信後および着信後は、付属のマイクおよび車両のスピーカーを通して通話できます。

安全上のご注意



- ●安全のため、自動車運転中の携帯電話のご使用はおやめください。法律で禁止されています。
- 運転中は電話をかけないでください。また、運転中にかかってきたときには、あわてずに安全な場所に停車してから受けてください。どうしても通話しなければいけないときは、"ハンズフリー機能"を使用して「かけ直す」 ことを伝え、安全な場所に停車してかけ直してください。
- ●電話(本機)を使用するために、禁止された場所や周りに迷惑のかかる場所で駐・停車などをしないでください。

使用上のご注意

- ハンズフリーを使用するときの通話料およびプロバイダ接続料は、お客さまのご負担になります。
- スピード違反取り締まり用レーダーの逆探知機(レーダー探知機)を搭載していると、スピーカーから雑音が出ることがあります。
- 割込通話(キャッチホン) や三者通話を契約しているときは、電話機本体で割込通話(キャッチホン) や三者通話を解除しておいてください。割込通話(キャッチホン) や三者通話機能には対応していません。
- 通話中に"カシャッ"という音が聞こえることがありますが、これはある無線ゾーンで電波が弱くなったときに、隣の無線ゾーンへ切り替わるために発生する音で、異常ではありません。
- 通話時は通話相手と交互にお話しください。通話相手と同時に話した場合、こちらの音声が相手に、 相手の音声がこちらに聞こえにくくなることがあります。(故障ではありません)
- 車のキースイッチ ON 直後やディスクを入れた直後は、電話の着信を受けることができません。
- ◆次のような場合は、通話相手側にこちらの音声が聞こえにくくなることがあります。・悪路走行時 ・高速走行時 ・窓を開けているとき ・エアコンのファンの音が大きいとき
- ◆本機はすべてのBluetooth機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
- ●接続するBluetooth対応携帯電話はBluetooth SIG. Incの定めるBluetooth標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。接続するBluetooth対応携帯電話が上記Bluetooth標準規格に適合していても、相手機器の特性や仕様によっては接続できない、表示/動作が異なる、などの現象が発生する場合があります。
- 携帯電話にはご利用になれない機種があります。適合携帯電話機種は、「日産販売会社」または「日産自動車株式会社 お客さま相談室」(「配子本書最終ページ)にお問い合わせください。
- auの携帯電話をご使用の場合には、機種によって「回線交換モード(ASYNC / FAX)と「パケットモード」の2種類の通信モードがありますが「パケットモード」でご使用ください。
- ソフト更新対応の携帯電話をお使いの場合は、ソフトウェアを最新にアップデートしてご利用ください。詳しくは携帯電話会社のホームページでご確認ください。
- 携帯電話と接続した場合は、本機との間に障害物のない場所に携帯電話を置いてください。
- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話および本機を使用する場合は、心臓ペースメーカーなど装着部から22cm以上離して使用してください。電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがあります。
- ●以下の場合は、ハンズフリーは使用できません。
 - ・使用する携帯電話の圏外に車が移動したとき
 - ・トンネル、地下駐車場、ビルの陰、山間部など、電波が届きにくい場所にいるとき
- Bluetooth 通信用の車両側アンテナはナビに内蔵されていますので、携帯電話を金属に覆われた場所やナビ本体から離れた場所に置くと音が悪くなったり接続できない場合があります。
- デジタル方式のため、声が多少変わって聞こえることがあります。
- ハンズフリーは付属のマイクを使用して通話します。 マイクに近づいたり、意識的にマイクの方向に向いたりせずに、安全に運転できる姿勢で大きな声でハッキリとお話しください。
- 【 (電話)を押して "ハンズフリー MENU" を表示させて各操作をすることができますが、本機の使用状態によってはボタンを押してもハンズフリー MENU 画面に切り替わらない(表示しない)ことがあります。
- ハンズフリーにて通話中に 【】 (電話)を押すと音声を携帯へ切り替えます。また、データ通信中の場合はデータ通信を切断(終了)します。

- オーディオ再生中に発信および着信された場合、再生中のオーディオはMUTE(消音)状態となります。
- 通話中に車(本機)から離れる(無線通信が不可能な状態になる)と通信は終了(切断)されます。
- ●携帯電話の「ダイヤルロック」「オートロック」「セルフモード」「FAXモード」などの機能を解除してから Bluetooth 接続してください。
- 携帯電話の機種で「市外局番メモリ」を設定して接続すると、カーウイングスが利用できない場合があります。この場合は設定を解除してご利用ください。(解除方法は、お使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。)
- ハンズフリー状態で、携帯電話側での(着信拒否、転送も含む)発着信、保留操作はしないでください。 誤作動をする場合があります。
- 本機は2.4 GHz帯の周波数を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。
 - ・本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定省電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。
 - 1 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
 - 2 万一、本製品から「他の無線局」に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、電波の 発射を停止した上、お買い上げの販売店へご相談ください。
 - 3 その他、本製品から「他の無線局」に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお 困りのことが起きたときは、お買い上げの販売店へご相談ください。
- ◆本機は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。ただし、 本機に以下の行為を行なうと法律で罰せられることがあります。
 - 分解や改造をする ・ユニット本体に貼ってある定格銘板をはがす
- ●車載機で携帯電話を充電することはできません。
- 携帯電話を電話 1 /電話 2 設定した場合、その携帯電話の仕様によっては Bluetooth 操作を行なえない場合があります。その場合は電話 1 /電話 2 いずれかの設定を解除してください。

(携帯電話の割り当てを切り替える) P-8